

PRODUKTOVÝ LIST

1L71



Bezdrátový zvonek s elektrickou zásuvkou, do zásuvky, 200m, bílý, learning code

- průběžná elektrická zásuvka 16A, max. 3680W / 230V
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 20 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 58 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná a prachotěsná ochrana IP55
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 20 - 80dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 250m
- přenosová frekvence: 433.92MHz
- napájení:
- tlačítko: 1x 12V (LR23A) baterie (součástí balení)
- zvonek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie:
- přijímač (zvoněk) v klidovém režimu: <0,5W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- barva: bílá
- náhradní tlačítko Solight č. 1L43T

