

PRODUKTOVÝ LIST

1L71



Bezdrátový zvoněk s elektrickou zásuvkou, do zásuvky, 200m, bílý, learning code

- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 20 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 64 volitelných melodií, obousměrné vyhledávání
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná a prachotěsná ochrana IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 100dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433.92MHz
- napájení:
- ačítko: 1x 12V (LR23A) baterie (součástí balení)
- onek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie: přijímač (zvoněk) v klidovém režimu: <0,4W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C, zvoněk -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L69T

